

# KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-SH-1732

EAN: 5908254810596

## Gniazdo sieciowe ORNO Smart Home sterowane bezprzewodowo, z odbiornikiem radiowym

Urządzenie przeznaczone jest do bezprzewodowego sterowania (WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA) urządzeń elektrycznych (lampy, wentylatory, klimatyzatory itp.) za pomocą pilotów (np. OR-SH-1752, OR-SH-1751, OR-SH-1750) lub gniazda centralnego (OR-SH-1731). System kompatybilny jest z gniazdami i pilotami bezprzewodowymi ORNO takimi jak Standardowe OR-GB-417 -420 i MINI OR-GB-438 -440 oraz gniazda IP44 Standardowe OR-GB-429 i MINI OR-GB-441. Odbiornik podłączany jest w łatwy sposób pomiędzy gniazdo zasilania, a wtyczkę zasilającą sterowanego urządzenia. Dzięki łączności radiowej działa w terenie otwartym do 30 m. Urządzenie współpracuje z systemem ORNO Smart Home opartym o silnik TUYA, który jest kompatybilny z systemami inteligentnego domu Google i Alexa.



**Napięcie zasilania odbiornika:**  
230V AC



**Max. obciążenie:**  
3000W

## Informacje ogólne

**Napięcie zasilania odbiornika:** 230V AC

**Typ:** gniazdo sieciowe

**Moc max. nadajnika:** < 10mW

**Max. obciążenie:** 3000 W

**Komunikacja Wi-Fi:** nie

**Rodzaj transmisji:** Bezprzewodowy

**Zgodny z Orno Smart Home:** tak

**Kolor:** biały

**Max. prąd:** 13 A

**Możliwość rozbudowy:** tak

**Wymiary - głębokość:** 55 mm

**Zasięg w terenie otwartym:** 30 m

**Wymiary - wysokość:** 80 mm

**Standard gniazd:** French (typ E)

**Stopień ochrony (IP):** 20

**Typ gniazda:** 2P+Z

**Max. Obciążenie dla źródła LED:** 750 W